Startkit Borrskruvdragare 18V (2x2,0Ah)

RDD18-2C20S



- 13 mm snabbchuck som passar ett brett utbud av tillbehör
- 2 växlar för att anpassa hastigheten efter olika arbetsuppgifter
- 24 momentinställningar för bättre kontroll vid skruvdragning
- LED-arbetslampa som lyser upp arbetsområdet för bättre sikt
- Variabel hastighetskontroll via avtryckare



Kraftkälla	18V
Max. vridmoment (Nm)	52
Obelastad hastighet (varv/min)	0-450 / 0-1750
Chuck kapacitet (mm)	13
Max. borrning trä / stål (mm)	38/ 13
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.5 (RB1820C)
Artikelnummer	5133005520
Antal medföljande batterier	2
Batterikapacitet (Ah)	2.0, 2.0
Batterityp	Li-ion
Chuck kapacitet (mm)	13
EAN-kod	4892210204646
Felmarginal - Vibrationsnivå vid borrning i metall (m/s^2)	1.5
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	5
Felmarginal ljudtryck [dB[A]]	5
Kraftkälla	18V
Kraftkälla	18V
Levereras i	Över 75 % återvunnen kartong
Ljudeffektnivå (Lwa)(dB(A))	101
Ljudtrycksnivå (Lpa)(dB(A))	90

*Registering krävs för att utöka garantin från 2 till 3 år. Besök vår hemsida för mer information.